

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Речевые оповещатели серии «ГЛАГОЛ-ПП» предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Для защиты диффузора динамика от воздействия прямого огня и увеличения его «живучести», оповещатель снабжён дополнительным противопожарным металлическим экраном (крышкой).

2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатели выпускаются в разных модификациях (буквы «ПП» в названии обозначает корпус «потолочный пожарозащищённый»). Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире).

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д х В, мм	Вес, кг
ПП-3/5	3 / 5	89 / 93	200 х 100	0,82

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный
Номинальное напряжение – 120 В
Частотный диапазон – 100 Гц - 15 кГц
Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Чёрный	«общий»
Синий	5 Вт
Белый	3 Вт

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»
390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1А
Тел: (4912) 29-68-41
e-mail: info@trombon.org
www.trombon.org

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модификация «ГЛАГОЛ-ПП-___»

Дата изготовления _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.
Торгующей организации

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Речевой оповещатель «ГЛАГОЛ-ПП» соответствует ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:
- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.
Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.03362.

Гарантийный срок хранения речевого оповещателя «ГЛАГОЛ-ПП» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт оповещателя.



РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ
«ГЛАГОЛ-ПП»
ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ